



DIGITRADIO BT 1

Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ Digitalradio

group_name_artikelEAN	Farbe	group_name_artikelNr
4019588039681	schwarz	0000/3968

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	LC-Display mit Beleuchtung	Freisprecheinrichtung mit integriertem Mikrofon
UKW-Radio mit RDS	Wecktimer	
Favoritenspeicher (30 DAB+/30 UKW)	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5.0

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

HFP (drahtlose Telefonie) : Ja

DISPLAY

Typ : LCD

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

group_sf_OSD_Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Akku : Li-Ionen, 3,7V/2000mAh

Akkulaufzeit : bis zu 9h

Akkuaufladezeit : 4 h

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Batterie : Akku

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO BT 1, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung